

1. Комплект поставки

- Домофон SL-10M – 1 шт.
- Кронштейн для крепления на стену – 1 шт.
- Провода для подключения – 7 шт.
- Комплект саморезов и дюбелей для монтажа – 1 компл.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

SL-10M

2. Характеристики



Экран	10,1", цветной TFT (16:9)
Разрешение	1024 × 600 пикселей
Видеосистема	PAL/NTSC
Тип аудиосвязи	Полудуплексная
Длительность вызова	120 секунд
Встроенная память	100 фотоснимков
Слот расширения памяти	SD, до 32ГБ
Потребляемая мощность в режиме ожидания	3,5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	8 Вт
Блок питания	Встроенный источник питания, ~100–240 В
Тип установки	Накладной монтаж
Размеры	305 × 190 × 23 мм
Рабочая температура	-10 ... +55 °С

3. Описание



1	Индикатор питания домофона
2	Индикатор активности первой вызывной панели
3	Индикатор активности второй вызывной панели
4	Дисплей
5	Кнопка «Вверх» – увеличение громкости, увеличение значений в настройках
6	Кнопка «Вниз» – уменьшение громкости, уменьшение значений в настройках
7	Кнопка «Настройки/Запись»: <ul style="list-style-type: none"> • нажмите кнопку в режиме ожидания, чтобы войти в меню настроек; • нажмите кнопку в выбранном пункте меню, чтобы изменить настройку, после изменения повторно нажмите данную кнопку для подтверждения изменений; • нажмите кнопку в режиме просмотра или разговора, чтобы записать фото или видео с панели либо камеры
8	Кнопка «Интерком» – вызов другого монитора или переадресация входящего вызова
9	Микрофон
10	Слот SD карты памяти
11	Кнопка «Отбой» – завершение разговора / выход из меню или подменю
12	Кнопка «Открыть» – открытие замка
13	Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем
14	Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели или камеры